

M350.BIO.WIFI

Rilevatore presenze biometrico Rfid Pin

M350 È IL NUOVO RILEVATORE DI PRESENZE CON SISTEMA OPERATIVO LINUX.











Dotato di processore dual core da 1 GHz ad alte prestazioni: riconosce le impronta digitale in meno di 0,5 sec., display ad alta definizione HD da 3,5" a colori, rendono M350 facile da usare. Scheda Lan, **Wi-fi e Bluetooth (App CrossChex)**. Lettore card rfid 125 KHz integrato (Mifare opzionale). 1 Relè per apertura varco porta / suonerie. **Web server integrato.**

M350 è conforme a Regolamento (UE) 2016/679 (G.D.P.R.):

i dispositivi ANVIZ di tipo biometrico usano uno speciale algoritmo (BioNANO) per criptare le impronte digitali in modo non reversibile. Inoltre usano un Utente Amministratore (ID+PWD) per accesso al menù di configurazione/gestione, oppure tramite Ns. software di interfaccia con apposite credenziali.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

	Lettore biometrico di impronte digitali
	Lettore RFID card
	Codice PIN
	Web server
	Scheda di rete LAN
	Wi-fi
	Bluetooth
	USB pen drive
	Suonerie
	Software di gestione

- **Display ad alta definizione HD colori 3,5".**
- Sensore biometrico **AFOS con attivazione automatica:** impermeabile, antipolvere e antigraffio.
- Lettori di tessere integrato: **EM card 125 KHz (Mifare opzionale).**
- Gestione fino a 3.000 impronte digitali in memoria e fino a n. 3.000 badge (card).
- **M350** può memorizzare fino a 100.000 timbrature (max di timbrature registrabili senza scaricare i dati).
- **M350 gestisce diverse interfacce di comunicazione:** rete **TCP/IP** configurabile in due modalità: **SERVER** (l'host chiama un indirizzo IP assegnato al A350), **CLIENT** in cui il A350 invia in real-time le timbrature ad un IP pubblico e statico, questo tipo di collegamento è indicato se abbiamo molti rilevatori presenze da gestire oppure se occorre collegare sedi remote sprovviste di VPN e dotate solo di ADSL, **WIFI**, **Chiavetta USB** (l'accesso è protetto con codice amministratore), **Bluetooth:** tramite **APP CrossChex** (scaricabile da Play Store, ID+PW), (4G Opzionale).
- **M350** è dotato di **web server** per gestione parametri di configurazione, anagrafica utenti, registro timbratura presenze (presenti di giornata).
- **M350** dispone di **n.1 relè interno** per **attivazione sirena** ad orari programmati settimanali o **apriporta** per controllo accessi.
- Il rilevatore M350 dispone di RAM con batteria al litio per mantenimento dati il caso di spegnimento forzato.
- Possibilità di visualizzare il nome/cognome dell'utente sul display abbinabili al codice badge letto.
- M350 può gestire codici causali presenza/assenza di max 6 cifre, che possono essere associati alla timbratura e gestiti direttamente dal Ns **software delle presenze e accessi MasterWEB**
Possibilità di inviare messaggi testo all'utente, che saranno visualizzati direttamente sul display all'atto della timbratura.